

С LK-130 знакомиться с музыкой очень легко - благодаря подсветке клавиш. Используя 61 клавишу фортепианного типа и 3-х уровневую систему обучения, новичок очень быстро освоит новые произведения. 100 тембров, 50 потрясающих стилей и 100 встроенных композиций для обучения вдохновят любого, а стильный дизайн и компактность довершат отличное впечатление от инструмента.

Highlights

- 61 клавиша с подсветкой
- 12-нотная полифония (максимально)
- 100 тембров
- 50 стилей
- 100 фрагментов для разучивания
- ЖК дисплей
- Динамики: 2 x 2 Вт
- Источник питания: Блок питания или 6 Аккумуляторов AA (дополнительно)
- **Клавиатура**
61 клавиша стандартного размера (5 октав)
- **Система подсветки клавиш**
Подсветка отключаемая (одновременно подсвечивается до 4 клавиш)
- **Тембры**
100 встроенных
- **Полифония**
12-нотная (максимум)
- **3-ступенчатая система обучения**
количество одновременно подсвеченных кнопок: 4
3-х уровневая
воспроизведение: 1 мелодия (многократный повтор)
Голосовые подсказки аппликатуры: вкл/выкл
- **авто аккомпанемент**
ритмических паттернов: 50 встроенных
Значения темпа: 40 - 255, по умолчанию- 120
Режимы аккомпанемента: 2 вида (CASIO CHORD, FINGERED)
дополнительно: паттерн вставки, синхро запуск
- **Мелодии банка песен**
100 tunes');?>
- **Музыкальная информационная функция**
тон, автоаккомпанемент, номера и имена из песенного банка; темп, пошаговое обучение, название аккорда, аппликатура, индикатор времени, подсветка клавиш, голосовые подсказки аппликатуры
- **Другие функции**
Транспонирование: F# - C - F: по полутонам
Настройка: регулируемая A4 = приблизительно 440 Гц ±50 центов, первоначальное значение: A4 = приблизительно 440 Гц
- **Динамики**
диаметр 10 см × 2 (Вывод: 2Вт + 2Вт)

- **Разъемы**

Источник питания: постоянный ток 9,5 В jack

Выход наушников: Стандартный стерео jack (моно)

[выходное сопротивление: 78Ω; Выходное напряжение: 4 В (среднеквадратичное) максимум]

- **Источник питания**

Двухполосный

Аккумуляторы: 6 угольно-цинковых батарей AA или щелочных батарей

Срок службы батарей: приблизительно 4 часа непрерывной эксплуатации с щелочными батареями

приблизительно 1 час непрерывной эксплуатации с угольно-цинковыми аккумуляторными батареями

адаптер переменного тока : AD-E95100L

Авто отключение: приблизительно 6 минут после последнего нажатия на клавишу

- **Потребляемая мощность**

9.5 V - 7.7 W

- **Размеры**

94,9 × 30,4 × 9,3 см

- **Вес**

приблизительно 3,4 кг (без батарей)