

Светодиодная вращающаяся голова

ART WIZARD MH-4



Руководство пользователя

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
В ЦЕЛЯХ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ПОЖАЛУЙСТА,
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ
НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПЕРЕД ТЕМ,
КАК ЗАПУСКАТЬ УСТРОЙСТВО!

Перед первым запуском убедитесь, что во время транспортировки не было повреждений. Если они есть, обратитесь к своему дилеру и не используйте оборудование. Чтобы поддерживать оборудование в хорошем рабочем состоянии и обеспечить его безопасную эксплуатацию, пользователю необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности и предупреждения, написанные в этом руководстве. Обратите внимание, что повреждения, вызванные пользовательскими модификациями этого оборудования, не подлежат гарантии.

Характеристики Art Wizard MH-4

Напряжение: AC100-240В, 50/60 Гц

Мощность: 90 Вт

Источник света: 1-LED источник света 90 Вт белого цвета

Движение при наклоне/повороте: по оси X: 540° по оси Y: 270°

Цветовое колесо: 7 цветов + белое пятно, эффект радуги (плавный переход)

Статичное колесо Гобо: 6 узоров + белое пятно

Вращающееся колесо Гобо: 6 узоров + белое пятно

Призма: 3-х гранная призма, регулируемая скорость вращения

Диммер: 0-100% линейный диммер

Режимы: Авто, DMX512, Работа от звука, Мастер/Ведомый

Канал: 14 каналов

DMX каналы

Канал	DMXканал	Режим канала
	14 каналов (стандартные)	14 каналов (стандартные)
1	Диммер	Диммер
2	Стоп/Строб	Стоп/Строб
3	X	Поворот
4	Y	Наклон
5	Скорость XY	Время Поворота/Наклона
6	Цвет призмы	Смена цвета призмы
7	Гобо	Гобо
8	Гобо 1	Гобо 1
9	Вращающееся колесо Гобо 1	Вращающееся колесо Гобо 1
10	Призма	Призма
11	Фокус	Фокус
12	Точный поворот по оси X	Точный поворот
13	Точный наклон по оси Y	Точный наклон
14	Возврат в исходное положение	Возврат в исходное положение

Цвет

Бит	Эффект		
255	Быстрое вращение		
.....			
80	Медленное вращение		
75-79	Розовый+Белый		
70	Лавандовый+Розовый		
65	Светло-зеленый+Лавандовый		
60	Зеленый+Светло-зеленый		
55	Аквамарин+Светло-зеленый		
50	Оранжевый+Аквамарин		
45	Красный+Оранжевый		
40	Белый+Красный		
35-39	Розовый		
30	Лавандовый		
25	Светло-зеленый		
20	Зеленый		
15	Аквамарин		
10	Оранжевый		
5	Красный		
0	Белый		

Стоп/Строб

Бит	Эффект		
252-255	Не используется		Контроль канала диммера
251	Быстрый строб		
.....			
4	Медленный строб		
0-3	Не используется		Контроль канала диммера

Диммер

Бит	Эффект		
255	100%	Яркость 100%	
.....			
0	0%	Яркость 100%	

Колесо Гобо 1

Бит	Эффект		
226-230	Гобо 6 смещение, от Медленно к Быстро		
.....			
226-230	Гобо 1 смещение, от Медленно к Быстро		
225	Быстрое вращение		
.....			
135	Медленное вращение		
130-134	Стоп		
129	Медленное вращение		
.....			
70	Быстрое вращение		
60-69	Гобо 6		
50	Гобо 5		
40	Гобо 4		
30	Гобо 3		
20	Гобо 2		
10	Гобо 1		
0	Белый		

Вращение колеса Гобо 1

Бит	Эффект		
255	Быстрое вращение		
.....			
193	Медленное вращение		
191-192	Стоп		
190	Медленное вращение		
.....			
128	Быстрое вращение		
127	Медленное вращение		
.....			
64	Быстрое вращение		
0-63	Обычное положение		

Призма

Бит	Эффект		
255	Быстрое вращение призмы		
.....			
15	Медленное вращение призмы		
10-14	Призма вставлена		
0-9	Призма снята		

Фокус

Бит	Эффект		
255	100%	Зум 100%	
.....			
0	0%	Зум 0%	

- Поворот
- Точный поворот
- Наклон
- Точный наклон

Сброс настроек

Бит	Эффект		Примечание
255-255	Завершение сброса настроек	Полный сброс	Сброс активируется, проходя через неиспользуемый диапазон и задерживается на 5 сек.
0-254	Неиспользуемый диапазон		

Время поворота-наклона

	Канал времени	Канал функции	Примечание	
0-255	Время поворота-наклона	Поворот-Наклон (Точный поворот-наклон)	255	Медленная скорость
				
			0	Быстрая скорость