

Система звукоусиления

Активный громкоговоритель линейного массива LA1421A

Инструкция по эксплуатации




### Введение

Как главный редактор Технического стандарта по проектированию систем звукоусиления GB50526, группа компаний DSPPA является национальным высокотехнологичным предприятием. Продукция компании DSPPA широко использовалась и используется на Олимпийских играх в Пекине, Всемирной выставке в Шанхае, в аэропортах, на высокоскоростных железных дорогах, в университетах и других местах. Для облегчения установки, отладки и использования этого устройства, пожалуйста, внимательно прочтите эту инструкцию по эксплуатации.

#### Особенности


- Данное устройство представляет собой небольшой громкоговоритель линейного массива с высокой выходной мощностью и высоким уровнем звукового давления.
- Корпус громкоговорителя изготовлен из используемой в кораблестроении специальной фанеры и имеет высокую прочность, а все металлические детали выполнены из высококачественного алюминиевого сплава.
- Питание от импульсного источника питания с высокой пиковой мощностью, независимый усилитель мощности класса D.
- Превосходный громкоговоритель для мобильного применения.


### Панель усилителя




- 1. Интерфейс управления: Соединяется с компьютером через RS485, для преобразования требуется интерфейс RS232-USB.
- 2. Индикатор CH1: Мигает зеленым для индикации наличия сигнала, мигает красным для индикации перегрузки канала.
- 3. Индикатор CH2: Мигает зеленым для индикации наличия сигнала, мигает красным для индикации перегрузки канала.
- 4. Входной интерфейс: Вход подачи сигнала XLR. (1: GND, 2: +, 3: -)
- 5. Выходной интерфейс: Выход для прямой подачи входного сигнала XLR. (1: GND, 2: +, 3: -)
- 6. Вход питания: 220 В, 50 Гц.
- 7. Предохранитель: 15 А.
- 8. Индикатор питания: Если этот индикатор горит, устройство подключено к источнику питания.
- 9. Выключатель питания.


## Габаритные размеры





## Способ установки








Рисунок А

Рисунок В

Рисунок С

- 1. Расположите громкоговорители массива параллельно (Рисунок А).
- 2. Вытащите соединители и болты (Рисунок В).
- 3. Совместите соединители с необходимыми монтажными отверстиями и вставьте болты (Рисунок С).

# Технические характеристики

14/14/14/	IITNER ru
Модель	LA1421A
Динамики	10-дюймовый низкочастотный х2, 3-дюймовый
	высокочастотный х2
Диапазон воспроизводимых частот	60 Γц - 20 κΓц
Чувствительность (1 Вт/м)	103 ±2 дБ
Максимальный уровень звукового давления	131 ±2 дБ
Импеданс активного входа сигнала	20 кОм
Мощность усилителя	1000 Вт
Входная чувствительность усилителя	0,775 B
Направленность (Г х В)	120° х 5° - 20° (зависит от количества элементов в
	массиве)
Искажения усилителя	<0,05%
Рабочее напряжение	190 В - 240 В/50 Гц
Габариты (В х Ш х Г)	780 x 474 x 306 mm
Macca	28 кг

#### ГАРАНТИЯ

Изделие отвечает утвержденным образцам и требованиям стандартов: Декларация соответствия ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств", ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования".

Гарантийный срок 1 год со дня продажи его магазином при условии соблюдения покупателем правил хранения и эксплуатации. В случае выявления дефектов производственного характера владелец имеет право на бесплатный ремонт или замену устройства на протяжении гарантийного срока. Претензии по качеству товара без предъявления паспорта со штампом магазина и чека магазина не принимаются. Гарантийный

срок продлевается на время нахождения устройства в ремонте. Отметка о продлении вносится в паспорт.

Гарантия не распространяется на расходные материалы, такие как:

- Лампы
- Кабели
- Динамики

Внимание! Гарантия не распространяется на:

- неисправности, вызванные не соблюдением требований, указанных в Руководстве пользователя:
- неисправности, вызванные попаданием в устройство посторонних предметов или жидкостей механические повреждения, произошедшие по вине покупателя;

Наименование	Активный громкоговоритель линейного массива
Производитель	Изготовитель «Guangzhou DSPPA Audio Co.,Ltd»
	Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес
	места осуществления деятельности по изготовлению
	продукции: Китай, NO.1 XIAHELU, JIANGGAO TOWN, BAIYUN
	DISTRICT, GUANGZHOU
Страна происхождения	Китай
Торговая марка (маркировка)	DSPPA
Маркировка модели (model)	LA1421A Pany
Импортер в Российскую Федерацию:	ООО «Лютнер СПб» 195027, г. Санкт-Петербург,
	пр-кт. Металлистов, дом 7, литер А, офис 405
	Почтовый адрес: 191124, Санкт-Петербург, а/я 15,
	тел. (812) 611-00-97
	www.lutner.ru
Наименование (модель)	
Заводской серийный номер	
Дата продажи	
Подпись продавца	
Штамп продавца	

Исправность устройства проверена в присутствии покупателя. С условиями гарантии ознакомлен:	
Покупатель	